



Aptus 15U 19" 600mm خزانة راك حائطية من سلسلة

· خزائن راك حائطية VATPAN · العلامة التجارية: APT-15U600 رمز المنتج:

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	15U
العرض	550mm
العمق	600mm
نوع الباب	زجاجي

أين يُستخدم؟

نقاط شبكة الفروع والمتاجر

توفر المساحة من خلال تركيب المفاتيح والموجهات ولوحات التوزيع على الحائط في الأماكن المحدودة.

أنظمة كاميرات المراقبة (DVR/NVR)

تستضيف أجهزة التسجيل ومفاتيح الشبكة بأمان في خزانة مدمجة قابلة للإغلاق.

غرف توزيع الطوابق الصغيرة

تحافظ على نقاط توزيع الشبكة داخل العنبر منظم وسهلة الوصول.

خزانة رف جدارية من سلسلة VATPAN Aptus مقاس 15 19 U بوصة بعمق mm600

والمودم والراوتر وأجهزة DVR/NVR ووحدات PDU وأجهزة UPS الصغيرة بطريقة آمنة ومنظمة واحترافية. خزانة الرف الجدارية من سلسلة VATPAN Aptus مقاس 15 19 U بوصة بعمق mm600

هي حل خزانة رف جدارية مدمجة صُممت لوضع معدات الشبكة مثل السويتشات ولوحات التوزيع

19 بوصة، وألواحها الجانبية القابلة للفتح، ولوح السقف العلوي المناسب لتركيب المراوح، توفر استخداماً مثالياً للمكاتب والمتاجر وأنظمة المراقبة الأمنية والبنية التحتية للشبكة المنزلية ومشروع التيار الخفيف.

بفضل بابها الأمامي الزجاجي المقسى القابل للقفل، وأعمدة الرف القابلة للتعديل مقاس

أبرز المزايا

- توافق مع أجهزة الرف القياسية 19 بوصة U15
- بنية مثالية للتركيبات الشبكية المدمجة بعمق mm600
- باب أمامي زجاجي مقسى بسماكة 4 مم قابل للقفل
- سهولة الوصول للصيانة بفضل الألواح الجانبية القابلة للفتح
- أعمدة تركيب رف مجلفنة قابلة للتعديل مقاس 19 بوصة
- مناطق دخول كابلات من الأسفل والأعلى والخلف
- بنية مناسبة لتركيب اختياري لمروحتين على اللوح العلوي
- هيكل مطلي بطلاء مسحوق إلكتروستاتيكي أسود RAL 9005
- حل احترافي لخزانة شبكة قابلة للتركيب على الحائط

ما هي خزانة الرف الجدارية 15 19 U بوصة بعمق mm600؟

15 19 U بوصة بعمق mm 600 هي خزانة رف تحمي أجهزة الشبكة والتيار الخفيف ذات المقاس القياسي 19 بوصة داخل خزانة معدنية تُركَّب على الحائط، وتوفر التنظيم والأمان وإمكانية التهوية.

خزانة الرف الجدارية

"mm إلى عمق الخزانة. تتناسب هذه الأبعاد التركيب الآمن للأجهزة المدمجة مثل السويتش ولوحة التوزيع والمودم والراوتر وجدار الحماية وأجهزة DVR/NVR ووحدات PDU وأجهزة UPS الصغيرة.

يشير الرمز "15 U" إلى سعة تركيب الأجهزة الرأسية للخزانة، ويشير "19 بوصة" إلى المعيار الدولي لأجهزة الرف، بينما يشير "600

الرف بعمق mm600، يجب مراعاة هامش توصيل الكابلات والمسافة خلف الجهاز وتدفق الهواء. لذلك، يُنصح بأن يكون الحد الأقصى لعمق الأجهزة الموضوعة داخل الخزانة عمومًا ضمن نطاق ملاحظة:

400-450 mm. بالنسبة لخزائن

ما فائدها؟

واحدة آمنة بدلاً من تركها مكشوفة أو مبعثرة أو غير منضبطة. وبذلك تقلل من فوضى الكابلات، وتحد من الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة، وتسهّل أعمال الصيانة، وتمنح مظهرًا احترافيًا للبيئة التحتية.

تجمع خزانة الرف الجدارية 19 U VATPAN بوصة بعمق 600 mm أجهزة الشبكة في خزانة

تُستخدم لتنظيم معدات الشبكة في المكاتب والمتاجر وأنظمة المراقبة الأمنية والبيئة التحتية للشبكة المنزلية والمدارس والفنادق والمناطق التقنية.

مجالات الاستخدام

- أنظمة الشبكات المكتبية
- بنى تحتية للمتاجر والتجزئة
- أنظمة المراقبة الأمنية بالكاميرات
- تركيبات أجهزة التسجيل DVR / NVR
- بنى تحتية للشبكة المنزلية والمنزل الذكي
- أنظمة شبكات الفنادق والمدارس والفروع
- تطبيقات الاتصالات والتيار الخفيف
- نقاط إنهاء الألياف الضوئية
- غرف الخوادم / الشبكات الصغيرة
- المستودعات وصلات العرض والمساحات التقنية

الأجهزة المتوافقة

هذه الخزانة مناسبة لتكوين الأجهزة التالية:

- سويتش 19 بوصة
- لوحة توزيع (باتش بانل)
- مودم / راوتر
- جهاز جدار حماية
- سويتش PoE
- جهاز تسجيل كاميرات DVR / NVR
- وحدة مقابس PDU
- مزود طاقة UPS صغير
- علبة إنهاء ألياف ضوئية
- محول وسائط
- علبة توصيل هاتف
- ملحقات تنظيم الكابلات

العمق 600 mm غير مخصص لأجهزة الخوادم كاملة الحجم؛ بل هو أنسب لمعدات الشبكات والأمن والاتصالات والتيار الخفيف. ملاحظة:

المواصفات التقنية

معلومات عامة

القيمة	الميزة
خزانة رف جدارية	نوع المنتج

القيمة	الميزة
سلسلة VATPAN Aptus	السلسلة
19 بوصة معيار الرف	
15U	السعة

الأبعاد

القيمة	الميزة
550 mm	العرض
750 mm	الارتفاع
600 mm	العمق

الهيكل والبنية

القيمة	الميزة
زجاج مقسى 4 مم، قابل للقفل الباب الأمامي	
قابلة للفتح الألواح الجانبية	
أعمدة مجلّفة قابلة للتعديل بمقاس 19 بوصة	أعمدة الرف
صاج مجلّفن / صاج فولاذي مطلي بالكروم البارد	المادة
RAL 9005 أسود	اللون

التهوية ومدخل الكابلات

القيمة	الميزة
تهوية سلبية + منطقة تركيب مروحة	التهوية
مداخل كابلات من الأسفل والأعلى والخلف مدخل الكابلات	

الاستخدام

القيمة	الميزة
داخلي مجال الاستخدام	
تركيب على الحائط	نوع التركيب

التركيب والصيانة

يجب تركيب المنتج على سطح متين باستخدام معدات تثبيت جدارية مناسبة. يجب تقييم قدرة تحمل الحائط الذي سيتم التركيب عليه بناءً على الوزن الإجمالي للمعدات التي سيتم وضعها داخل الخزانة. قد تعيق تدفق الهواء داخل الخزانة. يجب وضع المعدات الثقيلة في أدنى المستويات الممكنة. يجب تنظيف سطح المنتج بقطعة قماش جافة وناعمة. يُمنع استخدام منتجات التنظيف الكيميائية أو الكاشطة. يجب تجنب الكثافة المفرطة للكابلات التي

صُمم هذا المنتج وصُنِع بواسطة فاتيان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.